



# BZ3-1P

## Bezdrátový zvonek

se světelnou indikací  
a průchozí zásuvkou

### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ3-1P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



Naučí se až 8 rozdílných kódů,  
zvonek je možné ovládat až  
8-mi různými vysílači.



# BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

se světelnou i zvukovou indikací, průchozí zásuvkou a unikátním systémem **SAMOUČENÍ AŽ 8-MI KÓDŮ.**

# BZ3-1P

## UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Zapojte přijímač do el. sítě 230 VAC/ 50Hz.
- 2, Do vysílače vložte baterii (viz obr.2,3,4).
- 3, Po stisknutí tl. vysílače zazní trojhlasý GONG s příjemným dozníváním a dioda na přijímači bliká cca 20s.

Pokud zvonek nezvoní, je nutné provést naučení kódu - viz níže.

## NAUČENÍ KÓDU

- a, Krátce (na 1,5s) stiskněte **funkční tlačítko** přijímače (viz obr.1). Dioda se rozblíká (1/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu.
- b, Stiskněte tlačítko vysílače.
- c, Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód příslušného vysílače a zvonek je připraven k použití.
- d, Pro naučení dalších kódů, postupujeme stejným způsobem (opakuje se a, až c,).

**Pozn.:** je možné naučit až 8 kódů, další vyšší kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl. vysílače) je nutné opakovat postup a, až c,.

## RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.1) na dobu 4s. Vymazání paměti je indikováno rozsvícením diody (prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 4s krátce blikne).

Možnost dokoupit náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), přijímač (BZ8-NP), opakač signálu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka proti dešti (KTB).

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

Obr. 1

**Funkční tlačítko**  
(na zadní straně přijímače)



Obr. 2 Otvírání



Obr. 3 Polarita baterie



Obr. 4 Zavírání



**Pro zvýšení ochrany tlačítka proti dešti doporučujeme použít ochranný kryt KBT.**



## DOSAH


Dosah soupravy může být na volné ploše až 120m.

V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení. Přijímač ani vysílač neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

**v cihlovém domě**



**v panelovém domě**



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Přijímač	
Napájení	230 VAC/ 50 Hz
Spotřeba	< 1.5 VA
Dosah	do 120 m (na volné ploše)
Citlivost	< -90 dBm
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač	
Napájení	12 V alkal.L1028 23A (je součástí)
Vf výkon	< 10 mW
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až +50°C

## Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítka prodejny:



Výrobce: **ELEKTROBOCK MTF s.r.o.**

Blanenská 1763  
664 34 Kuřim  
tel.: + 420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)