



BZ3-1S

Bezdrátový zvonek

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ3-1S je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



**Naučí se až 8 rozdílných kódů,
zvonek je možné ovládat až
8-mi různými vysíláči.**



BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

BZ3-1S

se světelnou, zvukovou indikací, spínanou zásuvkou a unikátním systémem SAMOUČENÍ AŽ 8-MI KÓDŮ. Spínací zásuvka slouží k připojení např. lampičky, která při zazvonění bliká po dobu 20 s. BZ3-1S je vhodný pro nedoslyšavé lidi (optická indikace), do kanceláří, do hlučných prostor, jako přivolávací systém pro nemocné.

INSTALACE

- 1, Zapojte přijímač do el. sítě 230 VAC/ 50Hz.
- 2, Do vysílače vložte baterii (obr. 2,3,4).
- 3, Po stisknutí tl. vysílače zazní trojhlásný GONG s příjemným dozníváním a dioda na přijímači bliká cca 20 s.

Pokud zvonek nezvoní, je nutné provést naučení kódu - viz níže.

NAUČENÍ KÓDU

- a, Krátce (na 1,5s) stisknete **funkční tlačítko** přijímače (viz obr.1). Dioda se rozblíká (1/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu.
- b, Stisknete tlačítko vysílače.
- c, Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód příslušného vysílače a zvonek je připraven k použití.
- d, Pro naučení dalších kódů, postupujeme stejným způsobem (opakujeme a, až c.).

Pozn.: je možné naučit až 8 kódů (různých tlačítek - vysílačů), další kód automaticky přepisuje první kód! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl. vysílače) je nutné opakovat postup a) až c).

RESET (vymazání paměti):


Stisknete funkční tlačítko (viz obr.1) na dobu 4s. Vymazání paměti je indikováno rozsvícením diody (prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 4s krátce blikne).

Možnost dokoupit náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), přijímač (BZ8-NP), opakač signálu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka proti dešti (KTB).

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.

Obr. 1

Funkční tlačítko
(na zadní straně přijímače)



Obr. 2 Otvírání



Obr. 3 Polarita baterie



Obr. 4 Zavírání



Pro zvýšení ochrany tlačítka proti dešti doporučujeme použít ochranný kryt KBT.




DOSAH

Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. **Při použití lampičky s vlastním vypínačem, musí být vypínač v poloze ZAPNUTO.**

v cihlovém domě



v panelovém domě



TECHNICKÉ PARAMETRY

| Přijímač | |
|--------------------|---------------------------|
| Napájení | 230 VAC/ 50 Hz |
| Spotřeba | < 1.5 VA |
| Dosah | do 100 m (na volné ploše) |
| Citlivost | < -90 dBm |
| Max. spínaný proud | 4,5 A |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Pracovní teplota | 0°C až +50°C |

| Vysílač | |
|-------------------|--|
| Napájení | 12 V alkal.L1028 23A (je součástí baterie) |
| Vf výkon | < 10 mW |
| Frekvence | 433.92 MHz |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Životnost baterie | cca 1,5 roku |
| Pracovní teplota | -20°C až +50°C |

Výrobce: ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763
664 34 Kuřim
tel.: + 420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:

