


Bezdrátový bateriový zvonek

BBZ5

1. Demontáž klipsy



2. Polarita baterií




3. Závěsný systém



4. Otvírání



5. Polarita baterie



6. Zavírání




BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZVONEK

BBZ5

poslouží i jako mobilní pager, při práci na zahrádce i v kanceláři, návštěvu vždy uslyšíte. Navíc je vybaven klipsou pro pohodlné zavěšení např. na opasek.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah až 100 m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na $f = 433.92$ MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT).



INSTALACE

Přijímač instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...). **Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT)!** Životnost baterie vysílače je cca 1.5 roku. Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 100 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Doporučujeme:

Ochranný kryt tlačítka (KBT), který lze dokoupit.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Přijímač


Napájení	2 x 1.5 V alkal. baterie
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 100 m (na volné ploše)
Citlivost	< -86 dBm
Hlasitost	< 80 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač


Napájení	12V alkal. baterie L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP40
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	0°C až +50°C

DOSAĦ

V zástavbě:



Na volné ploše:



LEAD FREE
v souladu s RoHS

Na výrobek je záruka 2 roky. V případě případné záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

POUŽITÍ

Náhrada drátového zvonku, kanceláře, přivolá manžela z garáže, přivolá pomoc pro nemocné.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BBZ5 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Výrobce:

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763
664 34 Kuřim
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685



www.elbock.cz